

CR-F101 segédolvasó

Termék bemutatása

Ujjlenyomat azonosító segédolvasó, mester olvasóhoz.
Az összes felhasználói információ és tranzakció a mester terminálban fog tárolódni. A segédolvasó beolvassa az ujjlenyomatot és továbbítja a mester terminálnak az azonosításhoz.
A zümmer és a kijelzők a mester terminálon és a segédolvasón egyezően működnek, amikor az azonosítási folyamat befejeződik.
Anti-pass back alkalmazható a rendszeren, a mesterolvasó és a segédolvasó között.

Mester terminálok

F8, F702-S, F703-S, FU702-S jelenleg ezek használhatók mester terminálként.



Technikai adatok:

- Beépített zümmer
- LED kijelző: 3 színű LED kijelzés (kék, piros és zöld)
 - Kék: Normál készenléti mód
 - Piros: Belépés megtagadva
 - Zöld: belépés engedélyezve
- Kommunikáció: Integrált USB és RS232 Wiegand kimenettel
- Opcionális funkciók: EM/Mifare/HID kártyaolvasó
- Működési hőmérséklet: 0°C-45°C
- Működési páratartalom: 20%-80%
- Méretek (M x SZ x V) : 129 x 70 x 35 mm

Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivétel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.
Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	X	X	X	X
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	X	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintőgombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről tölthető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség