

CR-F1004

Ujjlenyomat azonosító beléptetés vezérlő

Termék bemutatása

A CR-F1004 egy kombinált ujjlenyomat és kártyaolvasó a CRYPTEX -től beléptetés vezérlésre. A legnagyobb előnye, elegáns design, robosztus strapabíró kivitel. Rendelkezik a Wiegand 26 kimenettel, és integrált speciális belépésvezérlő szoftvert tartalmaz. Alkalmazható önálló beléptetés vezérlőként, vagy akár rendszerbe integrált speciális olvasóként is. Megbízható és gyors működésű, kezelése egyszerű.



Technikai adatok:

- Ujjlenyomat tárhelykapacitás: 200
- Kártya kapacitás: 100
- Eseménytár kapacitás: 30,000
- Felhasználók: 200
- Kommunikáció: RS232/485, USB kliens
- Belépés ellenőrzés: ajtónyitás érzékelő, riasztás, zárkezelés, nyitógomb, vezetékes ajtócsengő
- Wiegand kimenet 26bit
- ID kártyaolvasó alap funkció
- Opcionális funkciók: Mifare/HID kártya
- Billentyűzet: regisztráció, törlés, csengő
- Tápellátás: DC12V
- Azonosítási idő: $\leq 2S$
- FAR : $\leq 0.0001\%$
- FRR : $\leq 0.01\%$
- LED: piros, zöld, kék
- Működési hőmérséklet: $\leq 0^{\circ}C-45^{\circ}C$
- Működési páratartalom: $\leq 20\%-80\%$
- Méretek: 120x120x35.1mm (SZxMxV)

Terméknév	CR-F02	CR-302 R	CR-602 IP	CR-F1004
Funkció	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő	Beléptetésvezérlő és munkaidő kezelő
Kép				
Felhasználók száma	500	30000	30000	200 ujjlenyomat / 100 kártya
Eseménytár	30000	50000	50000	30000
Önállóan használható	Igen	Igen	Igen	Igen
Ajtónyitó relé	✓	✓	✓	✓
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; USB Pendrive	RS232/485; TCP/IP; Wiegand kimenet; Wiegand bemenet	RS232/485; USB kliens; Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	✓	✓
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✓	✓	✓
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri
Fontos tulajdonságok	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper, nyitásérzékelő, riasztás kimenet, ajtócsengő	Beépített hátsó tamper	Beépített hátsó tamper; vandálbiztos kivitel, felhasználó felétel és törlés nyomógomb, ajtócsengő.
Terméknév	CR-F04 IP	CR-F22	CR-F101	CR-421 RB
Funkció	Munkaidő kezelő terminál	Munkaidő kezelő terminál	Ujjlenyomat segédolvasó	Proximity segédolvasó
Kép				
Felhasználók száma	1500	500	-	-
Eseménytár	50000	5000	-	-
Önállóan használható	Igen	Igen	Nem	Nem
Ajtónyitó relé	✗	✗	✗	✗
Kommunikációs interfész	RS232/485; TCP/IP	USB	Wiegand kimenet	Wiegand kimenet
Saját munkaidő kezelő szoftver	✓	✓	-	-
Rendszerbe foglaló szoftver	✓	✗	-	-
Beltéri / kültéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri	Beltéri / Kültéri
Fontos tulajdonságok	Önállóan időzíthető tápellátás vezérlés, érintógombos kezelőfelület	Akkumulátoros üzemmód, USB-ről tölthető, hordozható	Vandálbiztos rozsdamentes fém burkolat	IP65 védettség